MURR ELEKTRONIK
stay connected

Tłumik przepięć RC 127-240 V-S00


Dla stycznika Siemens


230 V AC/DC
RC

Link do produktu

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879019972
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kompatybilność | Kompatybilne z	
Pasujące łączniki	3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
Dane elektryczne | Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	127 V
Napięcie wejściowe AC maks.	250 V
Napięcie wejściowe DC min.	127 V
Napięcie wejściowe DC maks.	250 V
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Wysokość	28 mm
Szerokość	8,6 mm
Głębokość	32 mm

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024